

Receptor Starfire™ 6000 USB Direct

En la computadora

1. Descargue el nuevo software y guarde el archivo .zip en su computadora (escritorio).
2. Seleccione el archivo que está ahora en su escritorio y **extraiga** los datos (esto es lo mismo que descomprimir) en su escritorio.
3. Utilizando un dispositivo de almacenamiento USB, deberá crearse una estructura de archivos específica. *(Nota: los nombres de las carpetas deberán estar en el idioma inglés)*
 - a. En primer lugar crear una carpeta con el título "**Programs**"
 - b. Cree otra carpeta adentro de la carpeta "Programas" titulada "**Receiver**"
4. Copie el archivo extraído en su escritorio y póngalo en los archivos del dispositivo de almacenamiento USB - **Programs> Receiver** a. Compruebe que tiene un archivo **.prc** en su dispositivo de almacenamiento USB dentro de la carpeta del receptor. Si tiene un archivo **.prc** en la carpeta del receptor, el software ya está listo para ser instalado.

En la máquina

1. Identifique el puerto USB StarFire 6000 en la parte inferior del receptor
2. Inserte su USB con el archivo **.prc** correcto y continúe con la pantalla dentro de la cabina para iniciar la descarga.
3. En la pantalla, siga los pasos a continuación para iniciar la programación del StarFire 6000
 - a. Seleccione "Menú principal"
 - b. Seleccionar el icono "StarFire 6000"
 - c. Seleccione "Unidad USB" (tecla programable "A")
 - d. Seleccione "Actualizar receptor"
 - e. Seleccione el archivo correcto para la programación

Nota - el proceso toma típicamente 3 minutos para procesar completamente

 - f. Cuando se le solicite, seleccione el botón "continuar" para continuar con la funcionalidad normal de trabajo